

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

AM-6100

**6 X
100 W**

MATRICIEL

**70
100 V
8 Ω**

TUNER
AM/FM

BLUETOOTH

MP3
USB
SD



DESCRIPTION

Amplificateur-matrice 6 entrées routables sur 6 zones de sorties 100 W RMS.

Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 8 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur secteur 115 V - 230 V - 50 / 60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 Lecteur MP3/USB/SD et Tuner AM/FM
- 1 module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- 2 entrées MIC/LINE combo XLR symétrique et Jack asymétrique avec alimentation fantôme 48 V commutable
- Bornier priorité micro par contact sec
- Carillon commutable
- 3 entrées RCA : AUX/CD/TAPE
- Réglage individuel volume par entrées et par zone, réglage volume MASTER
- Sorties HP 70 V, 100 V ou 8 Ω sur bornier à visser
- Sortie casque
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Livré avec équerres de fixation 19" 3U



CARACTÉRISTIQUES

AM-6100

Type	Amplificateur-matrice avec Tuner AM/FM, lecteur MP3/USB/SD/Bluetooth
Alimentation	AC 115 V/230 V - 50/60 Hz
Puissance de sortie	6 x 100 W RMS
Sorties HP	8 Ω / 70 V - 100 V
Entrées/Sensibilité	MIC : -45 dBV LINE : -15 dB AUX : -14 dBV CD : 0 dBV TAPE : -8 dBV
Bande passante	MIC/LINE : 80 Hz - 18 000 Hz (± 3 dB) Entrée 4/TEL : 50 Hz - 20 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 65 dB AUX/LINE : > 75 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Refroidissement	Ventilateur
Alimentation fantôme	+48 V commutable
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit
Consommation	1000 W
Dimensions (L x P x h)	420 x 340 x 133 mm
Poids	17,1 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Amplificateur-matrice 6 x 100 W RMS **AM - 6100**
(code 02222)